

<b>Manufacturer</b>	
<b>Außengerät</b>	
<b>Innengerät</b>	



RXJ20A5V1B  
FTXJ20A2V1BB

<b>Außenschalleleistungspegel (dB)</b>	dB(A)	59.0
<b>Innenschallpegel</b>	dB(A)	57.0
<b>Das Kältemittel (GWP)</b>		R-32 (675)

**Kühlbetrieb**

<b>SEER</b>		8.75
<b>Energieeffizienzklasse</b>		A+++
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	kWh/a	80
<b>Entwurfslast Pdesignc</b>	kW	2.00

**Heizbetrieb: Durchschnittliches Klima**  
Entwurfstemperatur = -10 °C

<b>SCOP</b>		5.15
<b>Energieeffizienzklasse</b>		A+++
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	kWh/a	652
<b>Entwurfslast Pdesignh bei -10 °C</b>	kW	2.40
<b>Notwendige reserheizerleistung bei -10 °C</b>	kW	0.38
<b>Deklarierte Leistung bei -10 °C</b>	kW	2.02

**Heizbetrieb: Warmes Klima**  
Entwurfstemperatur = 2 °C

<b>SCOP</b>		6.26
<b>Energieeffizienzklasse</b>		A+++
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	kWh/a	291
<b>Entwurfslast Pdesignh bei 2 °C</b>	kW	1.30
<b>Notwendige reserheizerleistung bei 2 °C</b>	kW	0.00
<b>Deklarierte Leistung bei 2 °C</b>	kW	1.3

**Heizbetrieb: Kaltes Klima**  
Entwurfstemperatur = -22 °C

<b>SCOP</b>		
<b>Energieeffizienzklasse</b>		
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	kWh/a	
<b>Entwurfslast Pdesignh bei -22 °C</b>	kW	
<b>Notwendige reserveheizerleistung bei -22 °C</b>	kW	
<b>Deklarierte Leistung bei -22 °C</b>	kW	

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [xxx] times higher than 1 kg of CO<sub>2</sub>, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

\*2 Energ everbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.